

timer control, scheduling and automatised events.

- App controlled
- Switching On/Off of remote control switch from mobile phone
- Simple installation
- Supports Amazon Alexa and Google Assistant
- Supports Smart Remote control
- Supports control with only BLE gateway in the event of loss of WiFi.
- Supports Biorhythm
- Supports Scenario Mode for indication of user alignment function

SYSTEM REQUIREMENTS

WiFi router. iPhone, iPad (IOS 11.0 or higher) or Android (5.0 or higher). Compatible with Google Assistant, Amazon Alexa and others.

USE
INSTALL APP
Scan the QR code to download the Smart Life app. Or search on App Store or Google Play.
 FIG. 1
Start the app to register or log-in to your account.
Registration
Register with mobile phone number or email address. *Country settings follow the mobile telephone system, but it is possible to change country number/settings manually before registering is completed (cannot be changed after registering).
Log in
If you already have an account, click on “Log in with an existing account” under “Create a new account”, enter the mobile phone number or email address used to register and enter the password to log in, after which the operative system iOS can use Apple ID to log in.

CONNECT PRODUCT

- The device distribution network only supports 2.4 GHz WiFi and Bluetooth. Activate the mobile phone's Bluetooth function and connect the 2.4 GHz WiFi network before the device is added.
- Click on the button “Add device” in the middle of the screen, or click the + button on the top right. If the phone's Bluetooth function is activated the device information is shown automatically. “Add” can be selected to add the device to go directly to the WiFi password to complete the connection.

FIG. 2

- If the device information is not shown, select “Add Manually” or “Auto Scan” to add the device.

Add Manually (under Wi-Fi Mode)

- Blinking or breathing (the light flashes quickly):** press on/off/on/off/on in rapid sequence (within 2 seconds). After 3–5 seconds the light flashes rapidly (0.5 s interval) and the network connection process starts.

Blinking or breathing (the light flashes slowly): If the home network is a mixed 2.4 GHz/5 GHz network the following connection method should be used: press on/off/on/off/on in rapid sequence (within 2 seconds), when the light flashes rapidly (0.5 s interval) press off/on/off/on/off/on in rapid sequence (within 2 seconds). After 3–5 seconds the light flashes slowly (2 s interval), which means that the product has found the WiFi setting in the phone and pairing with WiFi hotspot and Smart Life can start. Click on the link, wait until the pairing is ready, return to the app and start the network connection process.

FIG. 3

Auto Scan
1. When the light flashes rapidly (0.5 s interval) or slowly (2 s interval:), select “Auto Scan” to activate automatic searching after devices and start the network connection process.

FIG. 4

- When the light flashes (rapidly or slowly) enter the WiFi password to complete the connection. (Only supports 2.4 GHz network.)

Tips: Normally the device connects to the network within 3 minutes. If the network connection is not made within 3 minutes the light stays on continuously. Repeat the connection process as per steps 3 and 4.

- The status light goes on after connecting to the network and the functions scene, mode and timing etc. can be selected in the app.

FIG. 5

Additional services are available in the app menu “Me”, for example connection to Alexa and using voice controlled services in Google Assistant. Click on the required service and connect to the device for third party service according to the instructions.

Pairing of device
When the connection of the device is completed accounts can be added to share the device so that it can be controlled by other users.
In the app menu “Me” there is information, feedback and comments concerning commonly occurring problems.
NOTE:
Never attempt to use the light with incorrect voltage.
DE
SYMBOLE
Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	8,5 W
Temperaturbereich	-15 – 45 °C
Strahlwinkel	220°
Frequenz	2,4 GHz
Fassung	E27
Farbwiedergabindex	CRI 80
Farbtemperatur	2.700 - 6.500 K
Farbton	Einstellbar
Entspricht einer x W-Glühlampe	60 W
Lichtstrom	806 lm 360°
Lebensdauer	15.000 Std.

BESCHREIBUNG

timer control, scheduling and automatised events.

- App controlled
- Switching On/Off of remote control switch from mobile phone
- Simple installation
- Supports Amazon Alexa and Google Assistant
- Supports Smart Remote control
- Supports control with only BLE gateway in the event of loss of WiFi.
- Supports Biorhythm
- Supports Scenario Mode for indication of user alignment function

- App-gesteuert
- Ein- und Ausschalten der Fernbedienung vom Mobiltelefon aus
- Einfache Installation
- Unterstützt Amazon Alexa und Google Assistant
- Unterstützt Smart Remote Control
- Unterstützt die BLE-Gateway-Steuerung nur bei WLAN-Ausfall.
- Unterstützt Biorhythmus
- Unterstützt den Szenarienmodus zur Anzeige der Benutzeranpassungsfunktion

SYSTEMANFORDERUNGEN

WLAN-Router. iPhone, iPad (IOS 11.0 oder höher) oder Android (5.0 oder höher). Kompatibel mit Google Assistant, Amazon Alexa usw.

BEDIENUNG
INSTALLIEREN DER APP
Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life“ herunterzuladen, oder suchen Sie danach im App Store oder bei Google Play.
 ABB. 1

Starten Sie die App, um sich zu registrieren oder sich mit Ihrem Konto anzumelden.

Registrierung
Die Registrierung kann über die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse erfolgen. *Länderspezifische Einstellungen folgen dem Mobilfunksystem, aber es ist möglich, den Land-/Ländercode manuell zu ändern, bevor die Registrierung abgeschlossen ist (nach der Registrierung kann keine Änderung vorgenommen werden).

Anmelden
Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, klicken Sie unter „Create a new account“ (Neues Konto erstellen) auf „Log in with an existing account“ (Mit einem bestehenden Konto anmelden), geben die für die Registrierung verwendete Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und geben das Kennwort für die Anmeldung ein. Danach kann sich das iOS-Betriebssystem mit der Apple-ID anmelden.

PRODUKT VERBINDEN

- Das Geräteverteilternetzwerk unterstützt nur 2,4 GHz WiFi- und Bluetooth-Verbindungen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und verbinden Sie sich mit dem 2,4 -GHz-WiFi-Netzwerk, bevor Sie das Gerät hinzufügen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Add device“ (Gerät hinzufügen) in der Mitte des Bildschirms „Geräteleiste“, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke. Wenn die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist, werden die Geräteinformationen automatisch angezeigt. „Add“ (Hinzufügen) kann beim Hinzufügen eines Geräts ausgewählt werden, um direkt zum WLAN-Kennwort zu springen, um die Netzwerkverbindung abzuschließen.

ABB. 2

- Wenn die Geräteinformationen nicht angezeigt werden, wählen Sie „Add Manually“ (manuell hinzufügen) oder „Auto Scan“ (Automatisch suchen), um das Gerät hinzuzufügen.

Manuell hinzufügen (im WLAN-Modus)

- Blinken oder pulsieren (das Licht blinkt schnell): Drücken Sie schnell nacheinander (innerhalb von 2 Sekunden) die Taste an/von/an/von/an. Nach 3 bis 5 Sekunden Leerlaufzeit blinkt die Anzeige schnell (Intervall von 0,5 Sekunden), und der Netzwerkverbindungsprozess beginnt.

Blinken oder pulsieren (das Licht blinkt langsam): Wenn es sich bei dem Heimnetzwerk um ein gemischtes 2,4 -GHz/5 -GHz-Netzwerk handelt, sollte die folgende Verbindungsmethode verwendet werden: Drücken Sie in schneller Folge (innerhalb von 2 Sekunden) an/von/an/von/an, wenn die Anzeige schnell blinkt (5 Sekunden-Intervall), drücken Sie in schneller Folge (innerhalb von 2 Sekunden) von/an/von/an/von/an. Nach 3 bis 5 Sekunden Leerlaufzeit blinkt die Anzeige langsam (Intervall von 2 Sek.), was darauf hinweist, dass das Produkt die WLAN-Einstellungen auf dem Telefon und die Freigabe des WLAN-Hotspots gefunden hat und Smart Life gestartet werden kann. Klicken Sie auf den link, warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist, kehren Sie zur App zurück und starten Sie den Netzwerkverbindungsprozess.

ABB. 3

Auto Scan (Automatisch suchen)

- Wenn die Anzeige schnell (Intervall von 0,5 Sekunden) oder langsam (Intervall von 2 Sekunden) blinkt, wählen Sie „Auto Scan“, um die automatische Geräteerkennung zu aktivieren und den Netzwerkverbindungsprozess zu starten.

ABB. 4

- Wenn die Anzeige blinkt (schnell oder langsam), geben Sie das WLAN-Kennwort ein, um die Netzwerkverbindung abzuschließen. (Unterstützt nur 2,4 -GHz-Netzwerke.)

Tipp: Normalerweise schließt das Gerät die Verbindung zum Netzwerk innerhalb von 3 Minuten ab. Wenn die Netzwerkverbindung innerhalb von 3 Minuten nicht erfolgreich ist, leuchtet die Lampe dauerhaft. Wiederholen Sie den Verbindungsversuch, wie in den Schritten 3 und 4 beschrieben.

- Nach erfolgreicher Verbindung zum Netzwerk leuchtet die Leuchtanzeige kontinuierlich und die Funktionen Szene, Modus, Timing usw. können in der App frei ausgewählt werden.

ABB. 5

Weitere Dienste finden Sie im Menü „Me“ der App, wie z. B. die Verbindung zu Alexa und die Verwendung von sprachgesteuerten Diensten in Google Assistant. Klicken Sie auf den gewünschten Dienst und stellen Sie wie angewiesen eine Verbindung zum Gerät für den Dienst des Drittanbieters her.

Gerätefreigabe
Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, kann das Konto hinzugefügt werden, um das Gerät gemeinsam zu nutzen, sodass es von mehreren Benutzern gesteuert werden kann.
Das Menü „Me“ der App bietet Informationen, Feedback und Kommentare zu häufigen Problemen.
ACHTUNG!
Versuchen Sie niemals, die Lampe mit der falschen Spannung zu versorgen.
FI
SYMBOLIT
Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V, 50 Hz
Teho	8,5 W
Lämpötila-alue	-15...+45 °C
Hajontakulma	220°
Taajuus	2,4 GHz
Kanta	E27
Värintoistoindeksi	CRI 80
Väriämpötila	2 700 - 6 500 K
Värisävy	Säädettävä
Vastaa x W hehkulamppua	60 W
Valovirta	806 lm 360°
Käyttöikä	15 000 h

KUVAUS

Tämä on SMART-tuote, joka voidaan yhdistää WLAN-verkkoon ja jota voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella tai ääniohjauksella. Ei vaadi erillistä keskitintä/reitintä. Sovelluksessa voit ohjata kaikkia SMART-tuotteita ja käyttää toimintoja, kuten ajastinohjaus, ohjelmointi ja automatisoidut tapahtumat.

- Sovellusohjattu
- Kaukokytin kytketään päälle ja pois päältä matkapuhelimesta
- Helppo asennus
- Tukee Amazon Alexaa ja Google Assistantia
- Tukee Smart Remote Controlia
- Tukee vain BLE-yhdyskäytävän ohjausta, jos WiFi ei toimi.
- Tukee Biorhythm
- Tukee Scenario Modea käyttäjän mukauttamistoiminnon osoittamiseksi

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

WiFi-reititin. iPhone, iPad (IOS 11.0 tai uudempi) tai Android (5.0 tai uudempi). Yhteensopiva Google Assistantin ja Amazon Alexan ym. kanssa.

KÄYTTÖ
ASENNA SOVELLUS
Skannaa QR-koodi ja lataa Smart Life -sovellus. Tai etsi sovellus App Storesta tai Google Playsta.
 KUVA 1
Käynnistä sovellus rekisteröityäkesi tai kirjautuaksesi tilillesi.

Rekisteröinti
Rekisteröinti voidaan tehdä matkapuhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. *Maakohtaiset asetukset noudattavat matkapuhelinjärjestelmää, mutta maakohtaisia numeroita/maa-asetuksia on mahdollista muuttaa manuaalisesti ennen rekisteröinnin suorittamista (rekisteröinnin suorittamisen jälkeen muutoksia ei voi tehdä).

Kirjaudu sisään
Jos sinulla on jo tili, napsauta ”Log in with an existing account” (Kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä) kohdassa ”Create a new account” (Luo uusi tili), syötä rekisteröinnissä käytetty matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite ja syötä salasana kirjautumista varten, minkä jälkeen iOS-käyttöjärjestelmä voi käyttää Apple ID:tä kirjautumiseen.

YHDISTÄ TUOTE
1. Laitteen jakeluverkko tukee vain 2,4 GHz:n WiFi- ja Bluetooth-yhteyksiä. Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto ja yhdistä 2,4 GHz WiFi-verkko ennen laitteen lisäämistä.
2. Napsauta ”Add device” (lisää laite) -painiketta laiteluettelonäytön keskellä tai napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ”+”-painiketta. Jos puhelimen Bluetooth-toiminto on aktivoitu, laitetiedot näytetään automaattisesti. ”Add” (lisätä) voidaan valita laitetta lisästäessä, jolloin siirrytään suoraan WiFi-salasanaan verkkoyhteyden loppuunsaattamiseksi.

KUVA 2

- Jos laitteen tietoja ei näytetä, lisää laite valitsemalla ”Add manually” (Lisää manuaalisesti) tai ”Auto scan” (Automaattinen skannaus).

Lisää manuaalisesti (kohdassa Wi-Fi Mode)

- Viikkuu (valo viikkuu nopeasti):** paina päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (2 sekunnin kuluessa). 3–5 sekunnin odottelun jälkeen valo viikkuu nopeasti (0,5 sekunnin välein) ja verkkoyhteysprosessi käynnistyy.

Viikkuu (valo viikkuu hitaasti): Jos kotiverkko on sekoitettu 2,4 GHz/5 GHz-verkko, on käytettävä seuraavaa kytkentämenetelmää: paina päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (2 sekunnin kuluessa), kun valo viikkuu nopeasti (0,5 s välein), paina pois/päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (2 sekunnin kuluessa). 3–5 sekunnin odottelun jälkeen valo viikkuu hitaasti (2 sekunnin välein), mikä tarkoittaa, että tuote on löytänyt puhelimen WiFi-asetukset ja jakaminen WiFi-hotspotilla ja Smart Life:llä voi alkaa. Napsauta linkkiä, odota, että hyppy on valmis, palaa sovellukseen ja käynnistä verkkoyhteysprosessi.

KUVA 3

Auto Scan (Automaattinen skannaus)

- Kun valo viikkuu nopeasti (0,5 s välein) tai hitaasti (2 s välein), valitse ”Auto Scan” aktivoidaksesi laitteen automaattisen skannauksen ja aloittaaksesi verkkoyhteysprosessin.

KUVA 4

- Kun merkkivalo viikkuu (nopeasti tai hitaasti), syötä WiFi-salasana verkkyhteyden muodostamiseksi. (Tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja.)

Vinkki: Normaalisti laite muodostaa yhteyden verkkoon 3 minuutissa. Jos verkkoyhteys ei onnistu 3 minuutin kuluessa, merkkivalo palaa tasaisesti. Toista kytkentäyritys vaiheiden 3 ja 4 mukaisesti.

- Kun yhteys verkkoon on muodostettu onnistuneesti, merkkivalo palaa tasaisesti ja toiminnot scene, mode, timing jne. voidaan valita vapaasti sovelluksessa.

KUVA 5

Sovelluksen ”Me”-valikossa on saatavilla lisää palveluita, kuten yhteys Alexaan ja Google Assistantin puheohjattuihin palveluihin käyttö. Napsauta haluamaasi palvelua ja muodosta yhteys kolmannen osapuolen palveluihteeseen ohjeiden mukaisesti.

Yksikön jakaminen
Kun laitteen yhdistäminen on valmis, tili voidaan lisätä laitteen jakamista varten, jotta sitä voi hallita useampi käyttäjä.
Sovelluksen ”Me”-valikossa on tietoa, palautetta ja kommentteja yleisimmistä ongelmista.
HUOM!
Älä koskaan yritä syöttää lampua väärällä jännitteellä.

FR

PICTOGRAMMES	
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Puissance	8,5 W
Plage de température	-15 à 45 °C
Angle de diffusion	220°
Fréquence	2,4 GHz
Culot	E27
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Température de couleur	2 700 - 6 500 K
Nuance	Réglable
Correspond à une ampoule x W	60 W
Flux lumineux	806 lm à 360°
Durée de vie	15 000 h

DESCRIPTION
Il s'agit d'un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l'application Smart Life ou à l'aide d'un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/routeur séparé. L'application permet de contrôler tous les produits SMART et d'utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.

- Contrôlé par application mobile
- Allumage et extinction depuis un téléphone portable
- Installation simple
- Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
- Compatible avec Smart Remote control
- Compatible avec le contrôle par passerelle BLE uniquement en cas de panne du réseau WiFi.
- Compatible avec Biorhythm
- Compatible avec Scenario Mode pour indiquer la fonction de personnalisation

CONFIGURATION MINIMALE

Routeur Wi-Fi, iPhone, iPad (IOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.

UTILISATION
INSTALLER L'APPLICATION
Scannez le code QR pour télécharger l'application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play.
 FIG. 1

Lancez l'application pour vous inscrire ou vous connecter à votre compte.

Inscription
L'inscription peut se faire avec un numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail. *Les paramètres spécifiques au pays suivent le système de téléphonie mobile mais il est possible de modifier manuellement l'indicatif national ou les paramètres nationaux avant de valider l'inscription. Une fois l'inscription terminée, aucune modification n'est possible.

Connexion

Si vous avez déjà un compte, cliquez sur « Log in with an existing account » (Connexion à un compte existant) sous « Create a new account » (Créer un nouveau compte), entrez le numéro de téléphone portable ou l'adresse mail utilisée pour l'inscription puis entrez le mot de passe pour vous connecter. Après cela, le système d'exploitation iOS peut utiliser l'identifiant Apple pour la connexion.

CONNECTER LE PRODUIT

- Le réseau de distribution d'appareils ne prend en charge que les connectiques WiFi 2,4 GHz et Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable et connectez-vous au réseau WiFi 2,4 GHz avant d'ajouter l'appareil.
- Cliquez sur le bouton « Add device » (Ajouter un appareil) au milieu de l'écran après de la liste des appareils, ou cliquez sur le bouton « + » en haut à droite. Si la fonction Bluetooth du téléphone est activée, les données de l'appareil s'affichent automatiquement. Vous pouvez sélectionner « Add » (Ajouter) lors de l'ajout d'un appareil pour accéder directement au mot de passe WiFi et terminer la connexion réseau.

FIG. 2

- Si les données de l'appareil ne s'affichent pas, sélectionnez « Add Manually » (Ajouter manuellement) ou « Auto Scan » (recherche automatique) pour ajouter un appareil.

Ajout manuel (en mode Wi-Fi)

- Clicnoment ou émissions intermittentes (le voyant clignote rapidement):** appuyez successivement sur on/off/on/off/on (dans un délai de 2 secondes). Au bout de 3 à 5 secondes, le voyant se met à clignoter rapidement (toutes les 0,5 seconde) et le processus de connexion au réseau démarre.

Clicnoment ou émissions intermittentes (le voyant clignote lentement): Si le réseau du logement est mixte 2,4 GHz/5 GHz, la utilisez la méthode de connexion suivante : appuyez sur on/off/on/off/on en succession rapide (dans un délai de 2 secondes). Lorsque le voyant clignote rapidement (toutes les 0,5 seconde), appuyez sur off/on/off/on/off/on en succession rapide (dans un délai de 2 secondes). Au bout de 3 à 5 secondes, le voyant se met à clignoter lentement (toutes les 2 secondes), ce qui signifie que le produit a trouvé les paramètres WiFi dans le téléphone et que le partage avec le point d'accès WiFi et Smart Life peut commencer. Cliquez sur le lien, attendez la fin de l'appairage, revenez à l'application et lancez le processus de connexion au réseau.

FIG. 3

Auto Scan (recherche automatique)

- Lorsque le voyant clignote rapidement (toutes les 0,5 seconde) ou lentement (toutes les 2 secondes), sélectionnez «Auto Scan» pour activer la recherche automatique d'appareil et lancer le processus de connexion au réseau.

FIG. 4

- Lorsque le voyant clignote (rapidement ou lentement), entrez le mot de passe WiFi pour terminer la connexion au réseau. (Seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge.)

Conseils : Normalement, la connexion de l'appareil au réseau ne prend pas plus de 3 minutes. Si la connexion au réseau n'est pas établie dans un délai de 3 minutes, le voyant reste allumé en continu. Répétez la tentative de connexion en suivant les étapes 3 et 4.
- Une fois la connexion au réseau établie, le voyant reste allumé en continu

et il est possible de sélectionner fonctions « scene », « mode », « timing », etc. dans l'application.

FIG. 5

Il existe également d'autres services dans le menu « Me » de l'application, notamment se connecter à Alexa et l'utilisation de services à commande vocale dans Google Assistant. Cliquez sur le service souhaité et connectez-vous à l'appareil fournisseur de service tiers conformément aux instructions.

Partage d'appareil
Une fois la connexion de l'appareil terminée, le compte peut être ajouté pour partager l'appareil afin qu'il puisse être piloté par plusieurs utilisateurs.
Dans le menu « Moi » de l'application vous trouverez des informations, des réactions et des commentaires au sujet des problèmes couramment rencontrés.
REMARQUE !
N'essayez jamais d'alimenter l'ampoule avec une mauvaise tension incorrecte.

NL	
SYMBOLEN	
	Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Nominale spanning	230 V, 50 Hz
Vermogen	8,5 W
Temperatuurbereik	-15 - 45 °C
Verspreidingshoek	220°
Frequentie	2,4 GHz
Fitting	E27
Kleurweergave-index	CRI 80
Kleurtemperatuur	2.700 - 6.500 K
Kleurnuance	Verstelbaar
Komt overeen met lamp van x W	60 W
Lichtstroom	806 lm 360°
Levensduur	15.000 uur

BESCHRIJVING
Dit is een SMART-product dat kan worden aangesloten op een bestaand wifi-systeem en kan worden bediend via de Smart Life-app of door middel van spraakherkenning. Vereist geen afzonderlijke hub/router. Met de app kunt u alle SMART-producten bedienen en functies gebruiken zoals timerregeling, planning en geautomatiseerde gebeurtenissen.
- App-gestuurd - De schakelaar met afstandsbediening in- en uitschakelen vanaf een mobiele telefoon - Eenvoudige installatie - Ondersteunt Amazon Alexa en Google Assistant - Ondersteunt Smart Remote control - Ondersteunt besturing met alleen BLE-gateway in het geval van wifi-uitval. - Ondersteunt Biorhythm - Ondersteunt Scenario Mode voor de indicatie van de gebruikersaanpassingsfunctie

SYSTEEMISEIN

Wifi-router. iPhone, iPad (IOS 11.0 of hoger) of Android (5.0 of hoger). Compatibel met Google Assistant, Amazon Alexa enz.

AANWENDING
DE APP INSTALLEREN
Scan de QR-code om de Smart Life-app te downloaden. Of zoek in de App Store of Google Play.
 AFB. 1

Start de app om te registreren of om op uw account in te loggen.

Registratie
De registratie kan worden gedaan met mobiel telefoonnummer of e-mailadres. *Landspecifieke instellingen volgen het mobiele telefoonsysteem, maar het is mogelijk om het landnummer/landinstellingen handmatig te wijzigen voordat de registratie is voltooid (